

物料規格說明

項次:1

料 號	95. 22. 1243. L0	原廠編號	
英文品名	CURRENT CLAMP		
中文品名	電流勾表		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">廠牌：FLUKE，型號：301E 或同等品。直流電壓量測範圍：至少須包含 DC：0~600V、解析度 0.1V，精確度 1%(of reading)。交流電壓量測範圍：至少須包含 AC：0~600V、解析度 0.1V，精確度 1.5%(of reading，在 45~400Hz)。交流電流量測範圍：至少須包含 AC：0~60A、解析度 0.01A，AC：60~600A、解析度 0.1A，AC：600~1000A、解析度 1A，精確度 2%(of reading，在 45~400Hz)。電阻量測範圍：至少須包含 0~600Ω、解析度 0.1Ω、精確度 1%(of reading)。操作溫度：至少須包含-10°C 至 50°C。		



圖片僅供參考

物料規格說明

項次:1

驗收方式	<p>一、同等品審查：</p> <p>1、本契約得使用同等品，同等品審查時機詳同等品審查規定。</p> <p>2、若交貨為機關指定之廠牌及型號者，無須執行本項同等品審查，惟得標廠商若欲採用同等品交貨時，須依「同等品審查規定」，及提出「同等品審查比較表」(含佐證資料，相關費用已包含於契約價金內)，予機關審查，經審查合格後始得以同等品交貨。</p> <p>二、驗收時：</p> <p>1、目視檢查：</p> <p>(1) 目視檢查廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 目視檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2、測試：無</p> <p>3、文件：符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室出具之校正報告，校正範圍及標準如下。</p> <p>(1) 校正範圍：</p> <p>A、直流電壓量測點：60V、300V、540V，精確度 1%(of reading)</p> <p>B、交流電壓量測點：60V、300V、540V，精確度 1.5%(of reading，在 45~400Hz)。</p> <p>C、交流電流量測點：100A、500A、900A，精確度 2%(of reading，在 45~400Hz)。</p> <p>D、電阻量測點：60Ω、300Ω、540Ω，精確度 1%(of reading)。</p> <p>(2) 校正標準：校正點允收標準須符合原廠型錄規範。</p>				
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	劉書帆	聯絡電話	02-22753520 #6283

物料規格說明

項次:2

料 號	95.22.0798.L0	原廠編號	
中文品名	AC 勾錶		
英文品名	CLAMP ON AMMETER		
詳細規格	<p>1. 廠牌：HIOKI，型號：3280-10F 或同等品。</p> <p>2. 量測範圍：</p> <p>(1)AC 電流:41.99 至 1000 A, 3 檔量程(50 至 60 Hz, 平均值)，基本精度：$\pm 1.5\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}$</p> <p>(2)直流電壓:419.9 m~600 V, 5 檔量程，基本精度：$\pm 1.0\% \text{ rdg.} \pm 3 \text{ dgt.}$</p> <p>(3)交流電壓:4.199~600 V, 4 檔量程(45~500 Hz, 平均值)，基本精度：$\pm 1.8\% \text{ rdg.} \pm 7 \text{ dgt.}$</p> <p>(4)電阻:419.9 Ω~41.99 $M\Omega$，6 檔量程，基本精度：$\pm 2\% \text{ rdg.} \pm 4 \text{ dgt.}$</p> <p>(5)導通($50 \Omega \pm 40 \Omega$) 以下蜂鳴聲、資料保持、自動省電、防摔：能承受從高度 1m 處跌落混凝土地面。</p> <p>(6)顯示:LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率 400ms。</p> <p>3. 配件:攜帶包 9398x1、測試線 L9208x1、鈕扣電池 x1、使用說明書 x1。</p>		
	 <p>圖片僅供參考</p>		
驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1. 外觀檢查：</p> <p>(1)檢視廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2)允收標準：</p> <p>(A)廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。</p> <p>(B)有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>2. 文件：</p> <p>廠商應於交貨時提供符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室所檢驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。如未有符合上述規範實驗室可作檢驗，應由機關認可之實驗室辦理。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	張志遠
		聯絡電話	02-22753520#7063

物料規格說明

項次:3

料 號	95.22.0644.L0	原廠編號			
英文品名	DIGITAL CLAMP METERS				
中文品名	交直流兩用電流勾表				
詳細規格	1. 廠牌:HIOKI, 型號:3288 或同等品。 2. 配件:測試線 1 組、電池 1 組。 3. 附原廠校驗報告、原廠出廠證明及操作手冊。 <u>參考圖示如下：</u>				
	 <p>HIOKI 3288</p> <p>CLAMP ON AC/DC METER</p> <p>1000 A</p> <p>日本製造</p>				
驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <ol style="list-style-type: none"> 外觀檢查： <ol style="list-style-type: none"> 檢視廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。 允收標準： <ol style="list-style-type: none"> 廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不 合格財物重新交貨後再行驗收。 文件： <ol style="list-style-type: none"> 廠商應於交貨時提供符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室所檢驗 報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。如未有符合上述規範 實驗室可作檢驗，應由機關認可之實驗室辦理。 				
需求單位	車輛處 車輛一廠 設備場	申請人	徐賜良	聯絡電話	02-28930105 #3302